

PoP Patchmanagement Schrank

Produkteinsatz

FTTX / PoP

Produktbeschreibung

Der PoP-Aktiv-Schrank dient zur Montage der 3HE Modulträger. Die Patchkabel können sowohl links als auch rechts abgeführt werden und die Überlängen auf den Rangierbügel passend abgelegt werden. Dies ermöglicht eine saubere und fachgerechte Patchkabelführung.

Produkteigenschaften

Material	Stahl, pulverbeschichtet
Gehäusefarbe	RAL 7035, lichtgrau
Breite	800mm
Höhe	2250mm
Tiefe	800mm
Kapazität	48 HE entspricht 16x 3HE Modulträger = 192 Module = 4608 Ports



Lieferumfang (standard)

- 2x Fronttüre mit Wabenöffnung
inkl. Schwenkebelverschluss für Einbau-Halbzylinder
- 3x Kabelabfangschiene
- 2x Montageplatte
- 2x Festeinbausatz (19" Ebene) 48HE
- 32x LWL Rangierbügel ½ (2x8 Stück jeweils vorne und hinten)
- 1x Erdungsbügelset
- 4x Nivellierfuß
- Optional ohne Seitenwände und Türen lieferbar

